



## 127.5730

**VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel, 2 boutons d'éclairage, commande radio / TV (RC), prise d'écouteur, avec phonie, antibactérien**

**Spécialement conçus pour les établissements de santé modernes, nos manipulateurs associent souplesse, ergonomie et simplicité d'utilisation afin d'améliorer la sécurité des patients. D'autre part leurs matériaux antimicrobiens participent à la prévention des infections nosocomiales.**

### Généralités

- Design fin et esthétique Zettler.
- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Deux boutons d'éclairage, jaune, p. ex. pour éclairage de chambre et éclairage de lit. Bouton d'éclairage de lit avec voyant de localisation, éclairage jaune de faible intensité.
- Cinq boutons pour la commande de radio, de téléviseur et d'autres appareils connectés (par ex. volets ou tête du lit).

Pour le raccordement et la commande d'un téléviseur ou d'autres appareils, du matériel technique supplémentaire est nécessaire. Plus d'informations sur demande.

- Clavier à membrane antibactérien: le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Les boutons d'appel se laissent actionner sur toute leur surface.
- Affichage 7 segments à 1 ligne.
- Prise d'écouteur. Prise protégée contre les contacts accidentels, pour écouteur stéréo standard (32Ω).
- Haut-parleur sur la face arrière pour transmission vocale et radio libre et discrète. Microphone sur la face inférieure pour communication libre et discrète.
- Connecteur VarioLine Sub-D 15pts; il peut être retiré dans tous les sens.
- Changement de la configuration avec Adaptateur de configuration de manipulateur, numéro de référence 125.6060.

### Spécifications techniques du produit

- Câble souple de 3 m avec connecteur VarioLine 15pts, adapté pour les prises de connexion VarioLine 15pts 127.xxxx
- Consommation: à l'état de repos max. 15mA, radio/TV active avec écouteur max. 80mA
- Tension de sortie: 6,8V ± 5% en actionnant le bouton d'appel de patient, Select: série de tension du module radio 125.0801
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient: 15mA, DEL, rouge
- Durée d'impulsion pour commande TV: tension de sortie: 24V; commande à une touche: durée d'activation de la touche; commande de touche: activation du programme: 100ms, désactivation du programme: 200ms, activation du volume de base: 300ms, désactivation du volume de base: 400ms  
Avec le manipulateur, vous pouvez seulement commander des téléviseurs sélectionnés. Vous avez également besoin d'une interface TV supplémentaire (matériel). Veuillez contacter votre partenaire commercial correspondant pour obtenir de plus amples informations.
- Charge max. des boutons d'éclairage: 24V/25mA, sans potentiel, avec polarité commune, pour la commande d'un télérupteur conforme à EN 60669-2-1/2 avec une Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
- Charge max. des touches de fonction: 20mA pour une tension de sortie de 17V
- Rayonnement magnétique max. du haut-parleur: 0,7mT
- Couleur (boîtier): blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier): plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et connecteur antibactérien
- Dimensions (l x h x p): 62x134x20mm
- Poids: 210g

- Fonction d'appel lumineux conforme à DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
  - Température ambiante: 5 à 40°C
  - Humidité relative de l'air: max. 85%, sans condensation
- Indice de protection: IP54

Date d'édition : 5 décembre 2019

---

**CCS Care Communication Solutions GmbH**

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier  
78280 Guyancourt/France

[www.carecom-solutions.com](http://www.carecom-solutions.com)

[contact@carecom-solutions.com](mailto:contact@carecom-solutions.com)

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.  
Tous droits réservés.