

Bloc présence avec buzzer Varioline 125.9110S



- Design esthétique Varioline.
- Bloc de présence avec buzzer.
- Bouton de présence avec capuchon vert et symbole 1.
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'une présence).
- Lorsque la présence est activée alors le buzzer sonne lorsqu'il y a un appel dans une autre chambre.

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural sur pot diamètre 60mm ou en saillie avec l'adaptateur S1 125.4100 et la plaque support S1 125.4200.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 1,4mA en repos, 15 mA lors d'une présence.
- Connexion des fils de présence, du buzzer, de voyant et d'alimentation par borniers Wago.
- Couleur du boîtier en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 80 x 80 mm


Composantes du Kit bloc présence avec buzzer 125.9110S



Module de base 125.0100



Capuchon 125.2040



Poussoir 125.0110



Bornes Wago 141.5840



Plaque 125.3100



Buzzer 125.0002