

Bloc d'appel Varioline 125.9120S



- Design esthétique Varioline.
- Bloc d'appel simple.
- Bouton d'appel avec capuchon rouge et symbole infirmière.
- Led de localisation (éclairage de faible luminosité visible durant la nuit).
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'un appel).

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural sur pot diamètre 60mm ou en saillie avec l'adaptateur S1 125.4100 et la plaque support S1 125.4200.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 1,4mA en repos, 15 mA lors d'un appel.
- Connexion des fils d'appel, de voyant et d'alimentation par borniers Wago.
- Couleur du boîtier en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 80 x 80 mm


Composantes du Kit bloc d'appel 125.9120S



Module de base 125.0100



Capuchon 125.2000



Poussoir 125.0110



Plaque 125.3100



Bornes Wago 141.5840