

## Bloc d'acquiescement Varioline 125.9130S



- Design esthétique Varioline.
- Bloc d'acquiescement simple.
- Bouton d'acquiescement avec capuchon vert.
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors de l'acquiescement).

### Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural sur pot diamètre 60mm ou en saillie avec l'adaptateur S1 125.4100 et la plaque support S1 125.4200.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 1,4mA en repos, 15 mA lors de l'acquiescement d'un appel.
- Connexion des fils d'acquiescement, de voyant et d'alimentation par borniers Wago.
- Couleur du boîtier en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 80 x 80 mm


### Composantes du Kit bloc d'acquiescement 125.9130S



Module de base 125.0100



Capuchon 125.2060



Poussoir 125.0110



Plaque 125.3100



Bornes Wago 141.5840